



G83R/PA

インテル® Core™ シリーズ 3 プロセッサー

部分はカスタムメイドサービスで選択できます。は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

製品名		dynabook G83R/PA	
型番(カラー)／本体標準価格		A6335AH24F1A □ (セレストブルー)	
		929,830円(税込)	
ブレインストールOS		Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)	
CPU (動作周波数)		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 325 Pコア:最大周波数4.5GHz、LPEコア:最大周波数3.4GHz	
メモリ	容量	16GB (※3)	
ディスプレイ (※4)		13.3型 (16:10) WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット (※5) (※6)	
入力装置	本体キーボード	86キー (JIS配列準拠、かな無し)、キーピッチ:19mm (※7)、キーストローク:1.5mm	
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド	
補助記憶装置		512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※9) (※10)	
通信機能	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)	
	無線LAN (※11)	Wi-Fi 7 (IEEE802.11be) (5.76Gbps) 対応 + IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応) (※12)	
	Bluetooth® (※11) (※13)	Bluetooth®ファイアステックノロジーVer5.4準拠 (※14) (※15)	
Webカメラ/センサー		有効画素数 約500万画素 (デュアルマイク付) + 顔認証センサー	
インターフェース		HDMI®出力端子×1 (※16)、LAN (RJ45) ×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※17)、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×2 (Power Delivery対応、外部ディスプレイ出力対応) (※16) (※18)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※19)	
電源	バッテリー	リチウムイオンポリマー (バッテリーL) (※20) (※21)	
	駆動時間	JEITA/バッテリー動作時間測定法Ver.3.0 (※22)	約17.0時間 (動画再生時) / 約32.5時間 (アイドル時) (※23)
保証		1年保証 (引取修理・海外保証 (制限付) 1年)	
主なアプリケーション		Microsoft 365 1か月無料試用版 (※24)	

※1.ブレインストールされているOSをサポートします。 ※2.Windows 11のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。 ※3.メモリの交換・増設はできません。 ※4.液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。 ※5.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示 (画像) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です)。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※6.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※7.キーによっては、キーピッチが異なる場合があります。 ※8.出荷時、デバイスの暗号化が有効になっています。 ※9.1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※10.Cドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。 ※11.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※12.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。電波法令により、5GHz (W52/W53) および6GHz (LPI) の使用は屋内のみに制限されています (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局や中継局との通信を除く)。2.4GHz帯無線LANで使用するチャネルは1〜13chです。 ※13.対応しているプロファイルは「Bluetooth®対応プロファイル」をご覧ください。 ※14.2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※15.Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1、5.3、5.4対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth®対応機器の動作を保証するものではありません。 ※16.映像機器との接続にHDMI®端子を使用する場合は、映像機器に付属または市販のHDMIの表示があるHDMI®ケーブルをご使用ください。1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、ハイスピードHDMI®ケーブルをご使用ください。3,840×2,160ドット以上の映像信号を出力する場合は、ウルトラハイスピードHDMI®ケーブルをご使用ください。USB Type-C™接続の場合は、映像機器に付属または市販の映像出力に対応したUSB Type-C™ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、コンテンツ保護処理された映像や音声もHDMI®端子またはUSB Type-C™接続で出力する際は、HDCPIに対応した外部ディスプレイを使用してください。 ※17.USB1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen1)/3.2 (Gen1) 対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※18.Thunderbolt™ 4 (USB4™) 規格に対応しています。映像機器との接続にThunderbolt™ 4 (USB4™) コネクタを使用する場合は、映像機器に付属または市販の映像出力に対応したThunderbolt™ 4 (USB4™) ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※19.すべてのヘッドセットやヘッドホン、マイクに対応するものではありません。 ※20.バッテリーパックは消耗品です。 ※21.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身での取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※22.一般団法人電子情報技術産業協会 (JEITA) の「バッテリー動作時間測定法 (Ver.3.0)」 (https://home.jeita.or.jp/pc_tablet/guideline/battery3.html) に基づいて測定。 ※23.実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報 (https://dynabook.com/assistpc/index_j.html) をご確認ください。バッテリー充電モードの初期設定がAutoモードの場合、AutoモードでAC接続状態および満充電に近い電池残量 (約90%以上) が一定期間 (約7日以上) 継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間はおおむね80%となります。 ※24.Microsoft 365 を無料でお試しいただけます。新しくご利用を開始されるお客様は、最初の1か月間、無料でご利用いただけます。ご登録にはクレジットカードが必要です。期間終了後、キャンセル手続きを行わない場合、サブスクリプション料金が適用されます。