■ハードウェア仕様表

モデル名 / 型番		REGZA Tablet AT703/28J PA70328JNAS
プラットフォーム		Android™ 4.2（※1）（※2）
CPU		NVIDIA® Tegra® 4モバイルプロセッサ
	動作周波数	最大1.80GHz
	コア数	NVIDIA®4-PLUS-1™ モバイル用クアッドコア
	キャッシュメモリ	2MB
メモリ	容量	2GB（オンボード）（※3）
表示機能	ディスプレイ	10.1型ワイド WQXGA TFTカラー PixelPure LED液晶 （広視野角/省電力LEDバックライト）2,560×1,600ドット（※4）（※5）（※6）
	タッチパネル	タッチパネル（静電容量式：マルチタッチ対応）
入力装置		デジタイザー（電磁誘導式）
ストレージ	内蔵フラッシュメモリ	16GB フラッシュメモリ（※7）
通信機能	無線LAN（※8）	IEEE802.11a/b/g/n準拠、Draft IEEE802.11ac準拠 （Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※9）
	Bluetooth（※8）	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.4.0 Smart ready（※10）（※11）
サウンド機能（※12）		harman/kardon®ステレオスピーカー、ステレオマイク（※13）
メディアスロット（※14）		microSDカードスロット×1
インターフェース		●USB2.0 (micro-AB)×1（※15）（※16） ●HDMI(micro)出力端子×1（※17） ●ヘッドセット/ヘッドホン端子 (3.5mmΦミニジャック)×1（※18）
センサー		GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー
Webカメラ		本体前面（有効画素数 約120万画素）×1　本体背面（有効画素数 約800万画素）×1
バッテリー	駆動時間	約9.5時間（※19）
	充電時間	約4.5時間（電源OFF時）（※20） / 約4.5時間（電源ON時）（※20）
電源	バッテリー	リチウムイオンポリマー（※21）
	ACアダプター	AC100V〜240V、50/60Hz（※22）
環境条件		温度5〜35℃、湿度20〜80%（ただし、結露しないこと）（※23）
外形寸法（突起部含まず）		約260.7（幅）×178.9（奥行）×10.5（厚み）mm
質量（※24）		約671g
主な付属品		●デジタイザーペン ●micro USBケーブル ●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 他
保証		あり（引き取り修理1年）（※25）

※1. プレインストールされているプラットフォームのみサポートいたします。　※2. ネットワークのドメイン参加をすることはできません。　※3. メモリの増設はできません。
※4. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。　※5.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。　※6. 横表示の場合。　※7. フラッシュメモリの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　※8. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。　※9.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。Draft IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA（AES）/WPA2（AES）に設定する必要があります。　※10. 2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。　※11. 対応しているプロファイルはA2DP、AVRCP、OPP、HID、HSP、HDP、SPP、PAN（PANU）、PXP、PBAPです。ただし、プロファイル適合デバイスすべての接続を保証するものではありません。　※12. キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。　※13. ステレオで録音するにはソフトウェアの対応が必要です。　※14.詳細は「カードスロット仕様」をご覧ください。　※15.USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。　※16. 市販のUSBケーブル（USB 2.0準拠 micro-A（5ピンタイプ）またはmicro-B（5ピンタイプ））を使用することができます。　※17. 映像機器との接続には、市販の HDMI の表示があるHDMI（micro）ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。　※18.4極ミニジャックタイプのヘッドセット、またはステレオミニジャックタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニジャックタイプのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットに対応するものではありません。　※19. 連続動画再生時の駆動時間。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。　※20.バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。　※21.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。　※22.付属の電源コードは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用になる場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。　※23. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
※24. 本体（バッテリーパック内蔵）のみ。主な付属品は含みません。　※25. 海外保証（制限付）の対象外であり、修理は日本国内のみのサポートとなります。

■カードスロット仕様

メモリカード（※1）	最大容量
microSDメモリカード	2GB（※2）（※3）
microSDHCメモリカード	32GB（※2）（※3）
microSDXCメモリカード	64GB（※2）（※3）

※1.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。
※2.著作権保護技術CPRMには対応しておりません。
※3.SDIOカードには対応しておりません。

無線LAN/Bluetooth®に関するご注意

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯または5GHz帯です。2.4GHz帯の周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

無線LAN 2.4DS/OF 4　Bluetooth® 2.4 FH 1

①本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。　②万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止（電波の発信を停止）してください。　③その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝PCあんしんサポート」へお問い合わせください。

※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。　※W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。　※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細については http://home.jeita.or.jp/page_file/20110510155841_KMAZEPqBFb.pdfをご覧ください。

■ソフトウェア仕様表

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しましては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。　○：プレインストール

プラットフォーム		Android™ 4.2　注1）★	○
日本語入力システム		ATOK for Android	★ ○
インターネット/通信	インターネット閲覧	Android™ プラットフォーム標準ブラウザ	★ ○
	メールソフト	メール	★ ○
		Gmail™	★ ○
	Messaging	Google トーク™	★ ○
	インターネットサービス	Chrome™	★ ○
		Google+™	★ ○
		Evernote®	○
		Skitch	○
		YouTube™	★ ○
		Facebook™	○
オフィスアプリケーション		シンクフリーモバイルオフィス®	○
実用	手書きノート	TruNote	★ ○
	デジタルキャプチャ	TruCapture	★ ○
	ファイル管理	TOSHIBA File Manager	★ ○
	Market	Google Play™	★ ○
		東芝プレイス	★ ○
	地図	モバイル版 Google マップ™	★ ○
		Google ストリートビュー™	★ ○
	電子書籍	BookPlace Reader	★ ○
マルチメディア	レグザAppsコネクト	RZプレーヤー　注2）★	○
		RZライブ　注2）★	○
		RZポーター　注2）★	○
		RZ番組ナビ for Android™ Tablet　注2）注3）★	○
	プレーヤー	TOSHIBA Media Player	★ ○
		TuneWiki Social Media Player	○
		Play ミュージック™	★ ○
	映像処理	レゾリューションプラス	★ ○
		Adaptive Display	★ ○
	サウンドレコーダー	音声レコーダー	★ ○
	音声処理	DTS Premium Voice Pro™	★ ○
		ノイズ抑圧/マイク指向性コントロール	★ ○
		音源バランスコントロール	★ ○
		Audio Enhancer Pro	★ ○
		Noise Equalizer	★ ○
		Volume Equalizer	★ ○
		聴きとりやすさコントロール	★ ○
	音声読み上げエンジン	TOSHIBA Speech Synthesis	★ ○
	写真/動画撮影	カメラ	★ ○
その他ユーティリティ	クラウド	デジタル資金庫（30日間無料お試し付き）　注4）★	○
	音声検索	Google 音声検索™	★ ○
	電卓	電卓	★ ○
	セキュリティ	カスペルスキー タブレット セキュリティ（30日体験版）注5）	○
	住所録	連絡帳	★ ○
	カレンダー	カレンダー（Googleカレンダーと連動）	★ ○
	PDFファイル表示	Adobe® Reader®	★ ○
	リモートデスクトップ	Splashtop® 2-Remote Desktop	★ ○
	プリント機能他	PrintHand	★ ○
	サポート	TOSHIBA Service Station	★ ○
		オンラインマニュアル	★ ○

注1）Android™ プラットフォームについてのサポート情報は、http://dynabook.com/assistpc/tab/index_j.htmをご覧ください。Android™ プラットフォームに関する一般的なお問い合わせは、東芝PC あんしんサポートでお受けします。
注2）レグザAppsコネクトに関するご相談は「RDシリーズサポートダイヤル［ナビダイヤル（通話料お客様負担）: 0570-00-0233］」までお問い合わせください。PHS・一部のIP電話などでは、ご利用になれない場合があります。[受付時間]365日/9:00〜18:00、インターネットからは、http://apps.toshiba.co.jp/をご覧ください。
注3）ソフトウェアの詳細は、http://apps.toshiba.co.jpをご覧ください。
注4）無料お試し期間中は、ディスク容量1GBまでを30日間預けることができます。ご利用を開始されるには、会員登録が必要になります。30日間（無料お試し期間）以降ご利用になる場合は、ホームページhttp://tosafebox.com/より継続購入手続きを行ってください。デジタル資金庫についてのお問い合わせは、下記をご覧ください。お客様サポートセンター（E-mail）support@jp.tosafebox.com、（ホームページ）http://tosafebox.com/contact/index_j.htm
注5）無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間を過ぎるとすべての機能が使えなくなりますが、オンラインでライセンスのご購入によりすべての機能がご使用になれます。
※プレインストールソフトは市販の製品とソフト内容、取扱説明書（マニュアル）、その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。
※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。
※ソフトウェアやサービスによっては、一部機能は有料での提供になります。

■インターフェース

①ヘッドセット/ヘッドホン端子
②音量ボタン
③microSDカードスロット
④HDMI（micro）出力端子
⑤micro USB コネクタ
⑥電源コネクタ
⑦スピーカー
⑧ストラップホール
⑨電源スイッチ
⑩Webカメラ（前面）
⑪Webカメラ（背面）
⑫マイク

▲デジタイザーペン

オプション

ビジネスの生産性を高める、カバー兼用 Bluetooth® キーボード

長文入力に威力を発揮する、Bluetooth® キーボード。タブレットのカバーにもなるので、持ち歩きに便利。

（装着時）

「Bluetooth® キーボードに関するご注意」

●本製品をご使用になる場合は、あらかじめ充電してください。●本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換はできません。　●本製品は磁石を内蔵しております。●心臓ペースメーカーに、本製品の磁石を近づけないでください。磁気によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。　●磁気カードなどを利用した記憶媒体を、本製品の磁石に近づけないでください。データを壊す可能性があります。

■オプション対応表

価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。（2013年6月現在）

製品名	型番
ACアダプタ	PAACA040
デジタイザーペン	PADPN002＊
Bluetooth® キーボード	PABTK002

＊ 本体付属品と同一です。

●本カタログに掲載されている会社名およびサービス・製品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。●Google 、Google ロゴ、Android 、Google Play 、Google Play ロゴ、YouTube 、YouTube ロゴ、Gmail 、Gmail ロゴ、Google+ 、Google+ ロゴ、Google マップ、Google マップ ロゴ、Google+ ローカル、Google+ ローカル ロゴ、Google トーク、Google トーク ロゴ、Google ストリートビュー、Google 音声検索、Google 音声検索 ロゴ、Picasa 、Picasa ロゴ、Google Chrome 、Google Chrome ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。●NVIDIA、NVIDIAロゴ、Tegra、Tegraロゴ、Powered by NVIDIAロゴは、米国NVIDIA Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC.の登録商標または商標です。●Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。●harman/kardon®はHarman International社の登録商標です。●DTSおよび記号はDTS社の登録商標であり、また、DTSのロゴはDTS社の商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。●ThinkFree Mobile Office®の名称およびロゴは、Hancom Inc（HNC）が使用権許諾を受けている登録商標です。●Evernoteは、米EVERNOTE社の登録商標です。●PrintHandは、Dynamix Softwareの商標です。●Adobe、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標または登録商標です。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。●Corning® Gorilla® Glass 2はCorning Incorporatedの登録商標です。■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力はある状況下によって違いがあらわれます。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/catalog/register.htmをご覧ください。■フラッシュメモリの容量をいっぱいまでご使用になりますと、本製品の動きが不安定になったり、故障の原因となることもありえますので、あらかじめご了承ください。■本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヵ月です。■写真はすべて本カタログ用にCGを使用して制作または、撮影したもので、実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書（マニュアル）・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■本製品に付属の取扱説明書（マニュアル）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のメモリ容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本製品には、有寿命部品（フラッシュメモリ、液晶ディスプレイなど）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期あるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」（http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_FuLZW1JpDj.pdf）■無線通信についてはペースメーカー（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■廃棄/譲渡する前に、本製品を購入時の状態に戻して、データ消去することをおすすめします。データ消去（初期化）の方法は、製品に付属の各種説明書をご覧ください。■本製品はPCリサイクル対象製品には該当しません。■本カタログに記載されている数値および表記は2013年6月現在のものです。

TOSHIBA
株式会社 東芝
デジタルプロダクツ & サービス社
デジタルプロダクツ&サービス第一事業部
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1（東芝ビルディング）

安全に関するご注意
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」等をよくお読みください。

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

東芝PCあんしんサポート　通話料無料　**0120-97-1048**
［受付時間］9:00-19:00（年中無休）
海外からの電話、携帯電話、PHS、一部のIP電話および直収回線の場合　**043-298-8780**　通話料お客様負担
※電話番号はおまちがえのないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、（株）東芝の個人情報保護方針のページ［http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm］をご覧ください。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費などは含まれておりません。

このカタログの記載内容は2013年6月現在のものです。

管理番号 PC-889

©1306